



RACER

Banderillero Electrónico Modelo Racer – 1D **Manual de Instalación en Autos de Formula**



Kit de Instalación

Componentes

Antena Exterior (3)



Cable Antena Exterior



Cable y antena GPS (4)



Cable Botones y Power: (5)

Cable



Botones



Enchufe al Racer



Base Racer (6)

Instalación:

- 1.- **Instalación Eléctrica:** La alimentación del dispositivo deberá estar hecha a la batería en forma directa o bien a la luz de lluvia (*en caso de que esta se encuentre conectada directamente a la batería*), en caso de que esta se encuentre conectada a la batería. En de caso querer colocar un fusible aéreo, el mismo debe de ser de 5 ampers
- 2.- **Encendido del dispositivo:** al realizar la conexión, el equipo deberá tener el switch que se encuentra en la parte posterior en posición OFF. Una vez realizada la misma, encenderlo colocando en posición ON, el dispositivo iniciara automáticamente sus funciones.
- 3.- **Antena de Comunicación:** instalar el cable en el morro, fijar con la tuerca el cable de antena y poner la misma por fuera. El cable deberá llegar al lugar donde se va a ubicar el Racer.
- 4.- **Antena de GPS:** se ubica sobre la carlinga, cercano al ingreso de aire superior del lado derecho.
- 5.- **Instalación del cable con los botones y alimentación:** los botones se fijan en el volante con sunchos o tornillos, se pueden ubicar como más cómodo le sea al piloto. El botón rojo es **DE PANICO** y el negro es de **CONFIRMACION**. El enchufe power se conecta en el mismo cable utilizado por el Liso.

Por cualquier consulta o información envíenos un mail a agustin_valente@yahoo.com.ar y/o a ramiro@capeans.com.ar